

Blue Smart IP22

12 V / 15, 20 a 30 A; 230 V; jeden nebo tři výstupy

Český stručný průvodce podle dokumentace výrobce. Pro úplné zapojení, servis a bezpečnostní pokyny používejte zároveň originální návod uvedený níže.

Před prvním použitím

Ověřte napětí, chemii a povolený nabíjecí proud baterie. Třívýstupová verze používá jeden nabíjecí program; připojené banky musí snášet stejné nastavení. Celkový proud se dělí mezi výstupy.

Umístění a zapojení

Montáž svěřte osobě s odpovídajícími znalostmi. Nabíječku upevněte svisle, svorkami dolů, na nehořlavý podklad. Zajistěte suché prostředí, větrání a nejméně 10 cm místa kolem. Neumísťujte ji nad baterii ani do uzavřené bateriové schránky. Při odpojení napájení připojte správně dimenzované měděné kabely a jistič blízko baterie. Zkontrolujte polaritu; svorky dotáhněte podle originálního návodu a vraťte kryt. Použijte uzemněnou síťovou zásuvku.

Nastavení a nabíjení

Připojte síťové napájení. Tlačítkem MODE nebo v aplikaci VictronConnect vyberte program odpovídající baterii; podle potřeby snižte proud. V aplikaci vyberte zařízení a použijte PIN ze štítku, u starších zařízení bez štítku výchozí 000000. Nevolte HIGH ani rekondici bez ověření vhodnosti pro baterii a připojené přístroje. Sledujte stav nabíjení na kontrolkách nebo v aplikaci. STORAGE označuje udržování při odstávce. Nabíjení ukončete odpojením síťového napájení.

Bezpečnost a odstávka

Nezakrývejte ventilaci. U baterie nekuřte a zabraňte jiskrámu. Nenabíjejte jednorázové baterie ani Li-ion baterie pod 0 °C. Poškozený síťový kabel řešte se servisem. Před manipulací s kabeláží odpojte všechny zdroje. Nastavení lithiové baterie musí respektovat také její BMS.

Originální podklad

[Otevřít úplný návod výrobce](#)

Zpracoval All4boats. Přehled je určen pro výše uvedený model, nikoli automaticky pro podobné výrobky.